

**KIT ONE-T
(NOU)**

- Servomotor clapete rezistente la foc
- Pentru clapete model CR 120, CR 2, CU-LT, CU2, CU4

KIT ONE-T Servomotor pentru toată gama de clapete antifoc tip KIT ONE-T (NOU)

Servomotoarele cu arc de revenire ONE sunt proiectate să funcționeze cu toate tipurile de clapete rezistente la foc (**CR 120, CR 2, CU-LT, CU2, CU4**) toate mărimile. Servomotoarele **ONE-T** pot fi acționate automat sau prin comandă de la distanță. Atunci când este alimentat electric, servomotorul deplasează lamelă clapetei în poziția de așteptare.

Când alimentarea electrică este întreruptă sau temperatura din tubulatură depășește 72°C arcul acționează asupra lamelei deplasând-o în poziția de siguranță.

Rearmarea manuală a motorului se face cu ajutorul unei baterii electrice standard de 9 V.

Un LED încorporat indică poziția de început și sfârșit de cursă a motorului. Contactele de semnalizare început sau sfârșit de cursă (FDCU sau FDCB) sunt incluse în servomotor.

Clasa de protecție IP 54.

Modele funcție de tensiunea electrică de alimentare și contacte de semnalizare:

ONE-T 24 FDCU: 24VAC/DC -10%/+20%

ONE-T 24 FDCB: 24VAC/DC -10%/+20%

ONE-T 230 FDCU: 230VAC ±15%

ONE-T 230 FDCB: 230VAC ±15%

ONE T 24 FDCU ST: 24VAC/DC

Explicație:

ONE-T = Tip servomotor

24 / 230 = Tensiune electrica de alimentare

FDCU = Contact de început sau sfârșit de cursă unipolar

FDCB = Contact de început sau sfârșit de cursă bipolar

Putere electrică consumată 4 W/h.

Utilizare

- Pentru înlocuirea mecanismului manual al clapetelor cu unul motorizat .
- Înlocuirea servomotoarelor defecte

Montaj

- Servomotorul se va monta conform instrucțiunilor de montaj care însoțesc produsul.

Exemplu de comandă

ONE T 230 FDCU

Explicație

ONE T = Tip servomotor

230 = Tensiunea electrică 230VAC ±15%

FDCU = Contact unipolar de început și sfârșit cursă